



Audio Link System Company Limited

傳聲系統工程有限公司

Tel : 2416 6718 Fax : 2412 0525

e-mail : sales@audiolinksys.com

MA-101 無線喊話器



主要特點

- 袖珍輕巧便於肩掛、手提、放置桌面或架設在三角架上使用
- 首創隱藏式接收天線設計，不但避免折斷故障，而且具有極佳的接收效果
- 智慧型充電式電源，充電 4 小時，可連續使用 8 小時，停電照常全功能動作
- 可連接錄放音機、隨身聽或其他音源混合輸入同時擴音
- 利用無線麥克風，可以遙控一台或多台喊話器同時輸出清晰強勁的聲音
- 採用高傳真、高效率的擴音電路，讓您的金嗓子以最強勁的原音重現
- 講話不費力氣，聲音強勁清晰
- 不僅適合多元化的教學，並具高機動性的特點
- 能改善學習注意力及成效，增進語音辨識及學習態度

應用場合

- 幼兒園、托兒所活動
- 學校教室
- 室內或室外集會
- 公司產品介紹，研討會議
- 警察、消防員、安全警衛
- 集會和示威遊行
- 購物中心促銷
- 廣播應用和救援活動
- 結婚儀式
- 宗教集會活動

規格

接收模組	內建 UHF 或 VHF 石英控制單頻道固定接收模組
最大輸出功率	30W(rms)/4 Ω ，42W(max)/4 Ω
T.H.D.	低於 1%
頻率響應	60Hz~15KHz
喇叭	5 吋全音域
音源輸入	MIC 及 LINE 輸入插座各一
操作模式	直接在喇叭箱機體上操作
電源供應	內建 12V/2.9AH 充電式電池及 100~240V AC 交換式電源供應器
充電及使用時間	充電 4 小時（自動充電管理）可連續使用約 8 小時（語音擴音）
尺寸	160(寬)×178(高)×285(深)mm
重量	約 3.1 公斤
外觀顏色	黑色
搭配發射器	<u>MH-203</u> ， <u>MH-801</u> ， <u>MH-203a</u> ， <u>MH-801a</u> ， <u>MT-801a</u> ， <u>MT-103a</u>
搭配有線麥克風	<u>MM-107</u>
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據。 載波頻率範圍、高頻輸出功率及最大偏移度等依照各國電波法規各有不同規格。